



MLR2 Mini kontroler LED MONO (2,4GHz)

Sterownik	MLR2
Napięcie wejściowe	DC12~24V
Prąd wyjściowy	Maks. 6 A
Sygnał sterujący	RF: 2,4GHz
Moc wyjściowa	144W
Zakres ściemniania	0.1%-100%
Zasięg kontrolny	30m
Wymiary	76 x 19,2 x 8,6 mm
Typ wyjścia	Ściemnianie 0~10V/1~10V/10VPWM/PUSH
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Połączenie wyjściowe	Wspólna anoda
Główne funkcje	4096 poziomów płynnego ściemniania, Jeden kontroler można sparować z 12 pilotami (odl. 30m)
Dodatkowe funkcje	Obsługa aplikacji TUYA Smart, oraz Alexa, Asystent Google, Yandex Alice...

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL