



MR2 Mini kontroler LED 2w1 (2,4GHz)

Sterownik	MR2
Napięcie wejściowe	DC12~24V
Prąd wyjściowy	Maks. 6 A
Sygnał sterujący	RF: 2,4GHz
Moc wyjściowa	144W
Zakres ściemniania	0.1%-100%
Zasięg kontrolny	30m
Wymiary	76 x 19,2 x 8,6 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Połączenie wyjściowe	Wspólna anoda
Główne funkcje	Regulacja jasności i temperatury, Przełączanie 2 trybów wyjścia MONO oraz CCT
Dodatkowe funkcje	Kompatybilność z pilotem z serii Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL