



Kontroler LED SPIR3 3w1 (2,4GHz) Wyjście maks. 10A

Sterownik	SPIR3
Napięcie wejściowe	DC5~24V
Sygnał sterujący	2,4 GHz
Prąd wyjściowy	Maks. 10 A
Moc wyjściowa	50-240W
Sygnał wyjściowy	SPI(TTL) 800Kb/s
Typ wyjścia	Stałe napięcie
Zasięg kontrolny	30m
Wymiary	74,5 x 36 x 17 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Kropki pikseli	Jednokolorowy (2048), RGB (1536), RGBW (1024)
Główne funkcje	Ustawianie czasu i koloru włączenia/wyłączenia, Łączenie 20 trybów dynamicznych i możliwość edycji ich kolorów Posiada funkcję DND używaną w przypadku awarii zasilania w celu oszczędzenia energii.
Dodatkowe funkcje	3w1 – pojedynczy kolor + kontroler SPI RGB + RGBW

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
 ul. Skowronkowa 2, Marynino
 05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
 TEL - 793 018 554
 SKLEP@MEDIA-COMP.PL