



Kontroler LED SPIR3-M 3w1 Mini SPI (2,4GHz) Wyjście maks. 10A

Sterownik	SPIR3-M
Napięcie wejściowe	DC5~24V
Sygnał sterujący	2,4 GHz
Prąd wyjściowy	Maks. 6 A
Moc wyjściowa	30-144W
Sygnał wyjściowy	SPI(TTL) 800Kb/s
Zasięg kontrolny	30m
Wymiary	76 x 19 x 9,5 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Kropki pikseli	Jednokolorowy (2048), RGB (1536), RGBW (1024)
Główne funkcje	Ustawianie koloru i długości, Ustawienie czasu i koloru włączenia, Wybór 3 trybów wyjściowych MONO/RGB/RGBW, Łączenie 20 trybów dynamicznych przełączania PUSH
Dodatkowe funkcje	4096 poziomów skali szarości, ściemnianie od 0.1%-100% Logarytmiczna krzywa ściemniania

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL