



Włącznik Profiłowy PIR z Czujką Ruchu Bez lutowania 12-24V 72-144W PIR04

Włącznik Profiłowy PIR	PIR04
Napięcie wejściowe	12-24V DC
Maksymalny prąd obciążenia	6A
Funkcje	Włączanie/wyłączanie czujnik ruchu, Automatyczne wyłączenie po 30 sekundach od oddalenia się ciała ludzkiego, Możliwość regulacji czasu świecenia (śrubokręt w zestawie), Możliwość regulacji dystansu wykrywania ruchu
Zasięg	100cm
Moc	72W dla 12V, 144W dla 24V
Wymiary	80 x 10 x 13 mm
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ +40°C

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL