



### FUT007 4-strefowy pilot z obrotowym pokrętle CCT

| Pilot                     | FUT007 Biały               |
|---------------------------|----------------------------|
| Napięcie                  | 3 V (AAA * 2 szt.)         |
| Zużycie energii           | 20 µA (w trybie gotowości) |
| Pasmo RF                  | 2,4 GHz                    |
| Zasięg kontrolny          | 30m                        |
| Częstotliwość transmisji  | 2400-2483,5 MHz            |
| Metoda modulacji          | GFSK                       |
| Wymiary                   | 110 x 53 x 21,5 mm         |
| Moc nadawania             | 6dBm                       |
| Stopień Ochrony           | IP20                       |
| Temperatura Pracy         | -10 do +40 stopni          |
| Ilość obsługiwanych stref | 4                          |

#### ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP  
ul. Skowronkowa 2, Marynino  
05-140 SEROCK



#### KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00  
TEL - 793 018 554  
SKLEP@MEDIA-COMP.PL