



### FUT035Z+ Kontroler LED 2w1 (Zigbee 3.0 + 2,4GHz)

| Sterownik                 | FUT035Z+                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie                  | DC12~24V                                                                 |
| Prąd wyjściowy            | Maks. 12A                                                                |
| Protokół komunikacyjny    | Zigbee 3.0 + 2,4 GHz                                                     |
| Zasięg kontrolny          | RF: 30m<br>Zigbee: 100m                                                  |
| Wymiary                   | 74.5 x 36 x 17 mm                                                        |
| Połączenie wyjściowe      | Wspólna anoda                                                            |
| Stopień Ochrony           | IP20                                                                     |
| Temperatura Pracy         | -10 do +40 stopni                                                        |
| Główne funkcje            | Regulacja temperatury barwowej,<br>Regulacja jasności (płynne przejście) |
| Dodatkowe funkcje         | Kompatybilny z panelami np. K0S, Y1<br>Y2...                             |
| Technologia bezprzewodowa | ZigBee 802.15.4                                                          |

#### ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP  
ul. Skowronkowa 2, Marynino  
05-140 SEROCK



#### KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00  
TEL - 793 018 554  
SKLEP@MEDIA-COMP.PL