



HZ5 Kontroler LED 5w1 (Zigbee 3.0 + 2,4GHz)

Sterownik	HZ5
Napięcie wejściowe	DC12~48V
Prąd wyjściowy	Maks. 30 A
Sygnał sterujący	Zigbee 3.0 + 2,4GHz RF
Zasięg kontrolny	RF: 30m Zigbee: 100m (otwarta przestrzeń)
Wymiary	134 x 81 x 24 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Główne funkcje	Temperatura barwowa, RGB i CCT regulowane, 16mln kolorów do wyboru, regulacja nasycenia
Dodatkowe funkcje	Obsługa ściemniania PUSH, wbudowane 18 trybów dynamicznych (tylko dla pilota 2.4GHz)

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL