



LC2-ZR 2-przewodowy kontroler LED 2w1 (ZigBee 3.0 + 2,4GHz)

Sterownik	LC2-ZR
Napięcie wejściowe	DC12~48V
Prąd wyjściowy	Maks. 10 A
Sygnał sterujący	RF: 2,4GHz + ZigBee 3.0
Zasięg kontrolny	RF: 30m ZigBee: 100m (otwarta przestrzeń)
Wymiary	74,5 x 36 x 17 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Połączenie wyjściowe	Wspólna anoda
Główne funkcje	Regulacja temperatury barwowej, Regulacja jasności
Dodatkowe funkcje	Obsługa wysokiej częstotliwości PWM (16KHz) i niskiej (250Hz)
Kompatybilność	Kompatybilny z 2-żyłowymi listwami świetlnymi CCT, Kompatybilny z pilotem z serii Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz, oraz zgodny z protokołem ZigBee 3.0

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL