



Kontroler LED PW5 5w1 (2,4GHz) Wyjście maks. 20A

Sterownik	PW5
Napięcie wejściowe	DC12~48V
Sygnał sterujący	WiFi + 2,4 GHz
Prąd wyjściowy	Maks. 20 A
Zasięg kontrolny	30m
Wymiary	119 x 47 x 23 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Główne funkcje	Regulacja jasności, temperatury i nasycenia, Sterowanie za pomocą TUYA Smart, Alexa, Google... Obsługa ściemniania PUSH, 16mln kolorów do wyboru
Dodatkowe funkcje	Kompatybilny z pilotem z serii Mi-Light / MiBoxer 2,4 GHz, Przełączanie 5 trybów wyjścia MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL