



Kontroler LED PZ2 2w1 (ZigBee 3.0 + 2,4GHz) Wyjście maks. 20A

Sterownik	PZ2
Napięcie wejściowe	DC12~48V
Sygnal sterujący	ZigBee 3.0 + 2,4 GHz
Prąd wyjściowy	Maks. 20 A
Zasięg kontrolny	RF: 30m ZigBee: 100m (otwarta przestrzeń)
Wymiary	119 x 47 x 23 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Główne funkcje	Regulacja jasności, temperatury i nasycenia, Sterowanie za pomocą TUYA Smart, Alexa, Google... Obsługa ściemniania PUSH,
Dodatkowe funkcje	Przełączanie 2 trybów wyjścia MONO/CCT

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL