



Kontroler LED MiBoxer SZ5 5w1 (ZigBee 3.0 + 2.4GHz) Maks. 12A

Przełącznik	SZ5
Napięcie wejściowe	DC12-24V
Napięcie wyjściowe	DC12-24V
Prąd wyjściowy	Maks. 12A
Odległość sterowania	RF: 30m ZigBee: 100m (otwarta przestrzeń)
Wymiary	74,5 x 36 x 17 mm
Stopień Ochrony	IP20
Temperatura Pracy	-10 do +40 stopni
Główne funkcje	Regulacja jasności i temperatury barwowej, przełączanie 5 trybów wyjścia: MONO/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT
Sterowanie	Obsługa aplikacji TUYA Smart Alexa, Asystent Google

ADRES FIRMY

F-H-U MEDIA-COMP
ul. Skowronkowa 2, Marynino
05-140 SEROCK



KONTAKT

PON-PT 7:00 - 15:00
TEL - 793 018 554
SKLEP@MEDIA-COMP.PL